

## Краткий справочник для фирменного телефона

Модель № KX-TD500

### KX-T7400 Список функций

Желаемая функция	Процедура
<b>Выполняемые действия</b>	
Вызов	<p>На внутренний номер:  ► <b>внутренний №</b> ► </p> <p>Внешнего абонента:  ► <b>9</b> /  ► <b>№ телефона</b> ► </p>
Ответ на вызов	►
Повторный набор	► <b>REDIAL</b> ►
Быстрый набор	► <b>№ быстрого набора</b> ►
Набор одной клавишей	<p><b>Для программирования</b>   ► <b>9</b> ► <b>9</b> ►  ► <b>2</b> ► <b>нужный №</b> ►  ► </p> <p><b>Для набора</b>   ►  — объявлена как клавиша набора одной клавишей ► </p>
Вызов оператора	► <b>0</b> ►
Скоростной набор (станция)	<p><b>Для установки</b>   ► <b>3</b> ► <b>0</b> ► <b>№ скоростного набора станции (0-9)</b> ► <b>нужный №</b> ► <b>#</b> ► </p> <p><b>Для набора</b>   ► <b>3</b> ► <b>*</b> ► <b>№ скоростного набора станции (0-9)</b> ► </p>
Скоростной набор (система)	<b>Для набора</b> ►  / <b>*</b> ► <b>№ скоростного набора системы (000-999)</b> ►
Вызов домофона	► <b>3</b> ► <b>1</b> ► <b>№ домофона (1-8)</b> ►
Автоматический обратный вызов при занятой линии	<p><b>Для установки</b>          Когда вы услышали сигнал «занято»  <b>6</b> ► </p> <p><b>Для ответа внутреннему номеру</b>   ► </p> <p><b>Для отказа</b>   ► <b>4</b> ► <b>6</b> ► </p> <p><b>Для ответа по внешней линии CO</b>   ► <b>№ телефона</b> ► </p>

Клавиша внешней линии (CO)    Снимая трубку    Не снимая трубки    № функции    Говорите

# КХ-Т7400 Список функций

Желаемая функция	Процедура
<b>Во время разговора</b>	
Удержание вызова	<p><b>Удержание</b></p> <p> → <b>HOLD</b> → </p> <p>Для обнаружения вызова на удерживаемом внутреннем номере</p> <p> → <b>CO</b> / <b>INTERCOM</b> / <b>DN</b> → </p> <p>Для обнаружения внешнего вызова с другого внутреннего номера</p> <p> → <b>CO</b> → </p>
Исключительное удержание вызова	<p><b>Удержание</b></p> <p> → <b>HOLD</b> → <b>HOLD</b> → </p> <p>Для обнаружения вызова на исключительном удержании</p> <p> → <b>CO</b> / <b>INTERCOM</b> / <b>DN</b> → </p>
Перевод вызова	<p> → <b>TRANSFER</b> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span> на внутренний №</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ телефона</span> внешнему абоненту</p> <p>Объявление </p>
Трехсторонний разговор	<p><b>Подключение третьего абонента</b></p> <p> → <b>CONF</b> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ третьего абонента</span> →  → <b>CONF</b></p> <p>Для разговора с одним абонентом и отключением другого</p> <p><b>Для выхода из конференции</b></p> <p></p>
<b>Полезные функции</b>	
Переадресация вызова	<p> → <b>FWD/DND</b> → </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>Все вызовы</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p><b>Занято</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p><b>Не отвечает</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p><b>Занято / Не отвечает</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p><b>На внешнюю линию</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ доступа к линии</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ телефона</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</span></p> <p><b>“Следуй за мной”</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ваш внутренний №</span></p> <p><b>Переадресация на внешнюю линию по “Нет Ответа”</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ доступа к линии</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ телефона</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</span></p> <p><b>Отказ</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p><b>Отказ “Следуй за мной”</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ваш внутренний №</span></p> </div>
Подбор вызова	<p> → <span style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <b>Линия CO</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> </span> → </p> <p><b>Направленный</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p><b>Группа</b></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p>
Вызов на ожидании	<p> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Установка</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> Отказ</p> <p>Для разговора с новым абонентом</p> <p>Когда вы услышите сигнал</p> <p> → <b>HOLD</b> → <b>CO</b> / <b>INTERCOM</b> / <b>DN</b> → </p>

# КХ-Т7400 Список функций

Желаемая функция	Процедура
<b>Полезные функции</b>	
Пейджинг	<p><b>Выполнение</b></p> <p>  ► Все группы и внешние динамики  <span>[3] [2] [*] / [3] [3] [*]</span> </p> <p>  ► Все внешние динамики  <span>[3] [2] [0]</span> </p> <p>  ► Определенные внешние динамики  <span>[3] [2] [№ внешнего динамика (1 или 2)]</span> </p> <p>  ► Все группы  <span>[3] [3] [#]</span> </p> <p>  ► Определенные группы  <span>[3] [3] [№ группы пейджинга (01-16)]</span> </p>
	<p><b>Для ответа</b></p> <p>  ► Через внешний динамик  <span>[4] [2] [№ внешнего динамика]</span> </p> <p>  ► Через динамик телефона  <span>[4] [3]</span> </p>
	<p><b>Для отказа</b></p> <p>  ► <span>[7] [2] [1] [1]</span> Установка  <span>[7] [2] [1] [0]</span> Отказ         </p>
Не беспокоить (DND)	<p><b>Для установки</b></p> <p>  ► <span>FWD/DND</span> ► <span>[1]</span> ►  </p> <p><b>Для отказа</b></p> <p>  ► <span>FWD/DND</span> ► <span>[0]</span> ►  </p>
Подача сигнала об ожидающем вызове	<p>Когда вы слышите сигнал «занято»</p> <p><span>[1]</span> ► Ждите ответа ► </p>
Ожидающее сообщение	<p><b>Отправитель</b></p> <p>           Чтобы оставить сообщение            Когда вы слышите сигнал «занято»            MESSAGE ►  </p> <p>           Для отказа от сообщения   ► <span>[7] [0] [0]</span> ► <span>внутренний №</span> ►  </p>
	<p><b>Получатель</b></p> <p>           Для обратного ответа            MESSAGE ►  </p> <p>           Для стирания всех сообщений   ► <span>[7] [0] [0]</span> ► <span>внутренний № принимающего абонента</span> ►  </p>
Установка сообщения об отсутствии	<p><b>Для установки</b></p> <p>  ► <span>[7] [5] [0]</span> ► <span>№ сообщения</span> ► <span>параметр (если необходим)</span> ►  </p> <p><b>Для отказа</b></p> <p>  ► <span>[7] [5] [0] [0]</span> ►  </p>
Вход / Выход	<p>  ► <span>[4] [5] [1]</span> Для входа  <span>[4] [5] [0]</span> Для выхода ►  </p>
Запирание вашего удлинения	<p>  ► <span>[7] [6] [2]</span> код запирания (000-999) <span>[код запирания (тот же код)]</span> Запирание  <span>[7] [6] [2]</span> код запирания (000-999) Разблокирование ►  </p>
Стирание программы станции	<p>  ► <span>[7] [9] [0]</span> ►  </p>
Напоминание о времени	<p><b>Для установки</b></p> <p>  ► <span>[7] [6] [1] [1]</span> ► <span>часы (01-12)</span> <span>минуты (00-59)</span> ► <span>[0]</span> до полудня  <span>[1]</span> после полудня ► <span>[0]</span> один раз  <span>[1]</span> ежедневно ►  </p> <p><b>Для отказа</b></p> <p>  ► <span>[7] [6] [1] [0]</span> ►  </p> <p><b>Для отключения сигнала</b> : <span>любая клавиша</span></p> <p><b>Для подтверждения</b></p> <p>  ► <span>[7] [6] [1] [2]</span> ►  </p>

# КХ-Т7400 Программирование станции

Для входа в режим программирования	Для выхода из режима программирования
PROGRAM ► [9] [9]	PROGRAM
Процедура	
Прямой выбор станции	CO ► [1] [внутренний №] ► AUTO DIAL STORE
Набор одной клавишей	CO ► [2] [нужный №] ► AUTO DIAL STORE
СООБЩЕНИЕ	CO ► [3] ► AUTO DIAL STORE
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ/НЕ БЕСПОКОИТЬ (FWD/DND)	CO ► [4] ► AUTO DIAL STORE
СОХРАНИТЬ	CO ► [5] ► AUTO DIAL STORE
Расчетный код	CO ► [6] ► AUTO DIAL STORE
КОНФ (Конференция)	CO ► [7] [0] ► AUTO DIAL STORE
Вход/Выход	CO ► [7] [1] ► AUTO DIAL STORE
Выбор сигнала вызова для клавиш СО	CO ► CO ► [тип сигнала (1-8)] ► AUTO DIAL STORE
Объявление предпочтительной линии, исходящей	[1] ► [1] нет линии [2] свободная линия [3] ► CO / INTERCOM / DN первая линия ] ► AUTO DIAL STORE
Объявление предпочтительной линии, входящей	[2] ► [1] нет линии [2] линия вызова [3] ► CO / INTERCOM / DN первая линия ] ► AUTO DIAL STORE
Объявление полного набора одной клавишей	[3] ► [1] ВЫКЛ / [2] ВКЛ ] ► AUTO DIAL STORE
Предупреждение по интеркому, объявление	[4] ► [1] звонком / [2] голосом ] ► AUTO DIAL STORE
Тип сигнала о вызове на ожидании, объявление	[5] ► [1] сигнал 1 / [2] сигнал 2 ] ► AUTO DIAL STORE
Подтверждение своего внутреннего №	[6]
Выбор телефонная трубка/наушники с микрофоном	[9] ► [1] трубка / [2] наушники ] ► AUTO DIAL STORE
Установка текущих данных программирования станции	[#] ► AUTO DIAL STORE