

## Краткий справочник для фирменного телефона








































Модель № **KX-TD500**

### KX-T7500 Список функций

Желаемая функция	Процедура
<b>Выполняемые действия</b>	
Вызов	<p>На внутренний номер:  ► <b>внутренний №</b> ► </p> <p>Внешнего абонента:  ► <b>9</b> /  ► <b>№ телефона</b> ► </p>
Ответ на вызов	►
Повторный набор	►  ►
Быстрый набор	► <b>№ быстрого набора</b> ►
Набор одной клавишей	<p>Для программирования:  ► <b>9</b> <b>9</b> ►  ► <b>2</b> <b>нужный №</b> ►  ►  ► </p> <p>Для набора:  ►  — объявлена как клавиша набора одной клавишей ► </p>
Вызов оператора	► <b>0</b> ►
Скоростной набор (станция)	<p>Для установки:  ► <b>3</b> <b>0</b> ► <b>№ скоростного набора станции (0-9)</b> ► <b>нужный №</b> ► <b>#</b> ► </p> <p>Для набора:  ► <b>3</b> <b>*</b> ► <b>№ скоростного набора станции (0-9)</b> ► </p>
Скоростной набор (система)	Для набора:  ►  ►  ► <b>*</b> ► <b>№ скоростного набора системы (000-999)</b> ►
Вызов домофона	► <b>3</b> <b>1</b> ► <b>№ домофона (1-8)</b> ►
Автоматический обратный вызов при занятой линии	<p>Для установки: Когда вы услышали сигнал «занято» <b>6</b> ► </p> <p>Для отказа:  ► <b>4</b> <b>6</b> ► </p> <p>Для ответа внутреннему номеру:  ► </p> <p>Для ответа по внешней линии СО:  ► <b>№ телефона</b> ► </p>

Клавиша внешней линии (СО) Снимая трубку Не снимая трубки № функции Говорите


































# КХ-Т7500 Список функций

Желаемая функция	Процедура
<b>Во время разговора</b>	
Удержание вызова	<p>Удержание   ► </p> <p>Для обнаружения вызова на удерживаемом внутреннем номере   ►  /  /  ► </p> <p>Для обнаружения внешнего вызова с другого внутреннего номера   ►  ► </p>
Исключительное удержание вызова	<p>Удержание   ►  ► </p> <p>Для обнаружения вызова на исключительном удержании   ►  /  /  ► </p>
Перевод вызова	<p> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span> на внутренний №</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ телефона</span> внешнему абоненту</p> <p>Объявление   ► </p>
Трехсторонний разговор	<p>Подключение третьего абонента   ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ третьего абонента</span> ►  ► </p> <p>Для разговора с одним абонентом и отключением другого   /  / </p> <p>Для выхода из конференции  </p>
<b>Полезные функции</b>	
Переадресация вызова	<p> ►  ◀ / * ◀ ► </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Все вызовы  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p>Занято  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p>Не отвечает  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p>Занято / Не отвечает  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p>На внешнюю линию  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ доступа к линии</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ телефона</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</span></p> <p>“Следуй за мной”  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ваш внутренний №</span></p> <p>Переадресация на внешнюю линию по “Нет Ответа”  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ доступа к линии</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ телефона</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</span></p> <p>Отказ  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>Отказ “Следуй за мной”  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ваш внутренний №</span></p> </div>
Подбор вызова	<p> ► <span style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Линия СО  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span></p> <p>Направленный  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span></p> <p>Группа  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> </span> ► </p>
Вызов на ожидании	<p> ► <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7 3 1 1</span> Установка</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7 3 1 0</span> Отказ</p> <p>Для разговора с новым абонентом          Когда вы услышите сигнал   ►  /  /  ► </p>

# КХ-Т7500 Список функций

Желаемая функция	Процедура
<b>Полезные функции</b>	
Пейджинг	<p><b>Выполнение</b></p> <p>☎️ ▶ Все группы и внешние динамики  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</span></p> <p>☎️ ▶ Все внешние динамики  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>☎️ ▶ Определенные внешние динамики  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ внешнего динамика (1 или 2)</span></p> <p>☎️ ▶ Все группы  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</span></p> <p>☎️ ▶ Определенные группы  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ группы пейджинга (01-16)</span></p>
	<p><b>Для ответа</b></p> <p>☎️ ▶ Через внешний динамик  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ внешнего динамика</span></p> <p>☎️ ▶ Через динамик телефона  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span></p>
	<p><b>Для отказа</b></p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Установка</p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> Отказ</p>
Не беспокоить (DND)	<p><b>Для установки</b></p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> ▶ ☎️</p> <p><b>Для отказа</b></p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> ▶ ☎️</p>
Подача сигнала об ожидающем вызове	<p>Когда вы слышите сигнал «занято»</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> ▶ Ждите ответа ▶ ☎️</p>
Ожидающее сообщение	<p><b>Отправитель</b></p> <p>Чтобы оставить сообщение          Когда вы слышите сигнал «занято»          ☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний №</span> ▶ ☎️</p>
	<p><b>Получатель</b></p> <p>Для обратного ответа          ☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> ▶ ☎️</p> <p>Для стирания всех сообщений          ☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">внутренний № принимающего абонента</span> ▶ ☎️</p>
Установка сообщения об отсутствии	<p><b>Для установки</b></p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">№ сообщения</span> ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">параметр (если необходим)</span> ▶ ☎️</p> <p><b>Для отказа</b></p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> ▶ ☎️</p>
Вход / Выход	<p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Для входа</p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> Для выхода</p>
Запирание вашего удлинения	<p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">код запирания (000-999)</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">код запирания (тот же код)</span> Запирание</p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">код запирания (000-999)</span> Разблокирование</p>
Стирание программы станции	<p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> ▶ ☎️</p>
Напоминание о времени	<p><b>Для установки</b></p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">часы (01-12)</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">минуты (00-59)</span> ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> до полудня</p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> после полудня ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> один раз</p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> ежедневно ▶ ☎️</p>
	<p><b>Для отказа</b></p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> ▶ ☎️</p> <p><b>Для отключения сигнала</b></p> <p>любая клавиша</p> <p><b>Для подтверждения</b></p> <p>☎️ ▶ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> ▶ ☎️</p>

# КХ-Т7500 Программирование станции

Для входа в режим программирования	Для выхода из режима программирования
 ► <b>9</b> <b>9</b>	
Процедура	
Прямой выбор станции	 ► <b>1</b> <b>внутренний №</b> ► →/⇒ 
Набор одной клавишей	 ► <b>2</b> <b>нужный №</b> ► →/⇒ 
СООБЩЕНИЕ	 ► <b>3</b> ► →/⇒ 
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ/НЕ БЕСПОКОИТЬ (FWD/DND)	 ► <b>4</b> ► →/⇒ 
СОХРАНИТЬ	 ► <b>5</b> ► →/⇒ 
Расчетный код	 ► <b>6</b> ► →/⇒ 
КОНФ (Конференция)	 ► <b>7</b> <b>0</b> ► →/⇒ 
Вход/Выход	 ► <b>7</b> <b>1</b> ► →/⇒ 
Выбор сигнала вызова для клавиш СО	 ►  ► <b>тип сигнала (1-8)</b> ► →/⇒ 
Объявление предпочтительной линии, исходящей	<b>1</b> ► [ <b>1</b> нет линии <b>2</b> свободная линия <b>3</b> ►  /  /  первая линия ] ► →/⇒ 
Объявление предпочтительной линии, входящей	<b>2</b> ► [ <b>1</b> нет линии <b>2</b> линия вызова <b>3</b> ►  /  /  первая линия ] ► →/⇒ 
Объявление полного набора одной клавишей	<b>3</b> ► [ <b>1</b> выкл / <b>2</b> вкл ] ► →/⇒ 
Предупреждение по интеркому, объявление	<b>4</b> ► [ <b>1</b> звонком / <b>2</b> голосом ] ► →/⇒ 
Тип сигнала о вызове на ожидании, объявление	<b>5</b> ► [ <b>1</b> сигнал 1 / <b>2</b> сигнал 2 ] ► →/⇒ 
Подтверждение своего внутреннего №	<b>6</b>
Выбор телефонная трубка/наушники с микрофоном	<b>9</b> ► [ <b>1</b> трубка / <b>2</b> наушники ] ► →/⇒ 
Установка текущих данных программирования станции	<b>#</b> ► →/⇒ 